

FIRE & SAFETY



CMA-968/10Y

Kolmonoxidvarnare

Liten och kompakt varnare som detekterar kolmonoxid och larmar om koncentrationen överstiger farliga nivåer. Varnaren har ett inbyggt batteri med en livslängd på ca 10 år. Batteriet går ej att byta.

Responstider

50 PPM: 60-90 minuter,
100 PPM: 10-40 minuter,
300 PPM: < 3 minuter.



- Inbyggt batteri
- Ca 10 års livslängd
- 85 dB larmvolym
- Testknapp och pausknapp
- Varning vid låg batterinivå
- Varning vid internt fel
- Certifierad enligt;
EN 50291-1:2010+A1:2012

STRÖMKÄLLA
Inbyggt batteri, 3V

LARMSIGNAL
85dB vid 3 meter

DRIFTTEMPERATUR
5–45 °C

LUFTFUKTIGHET
10–90%

MÅTT (BxHxD)
40 x 75 x 30 mm

MÅTT FÖRPACKNING (BxHxD)
85 x 120 x 40 mm

ANTAL I KARTONG
6/48

ARTIKEL NUMMER:
13567

EAN:
7330545135671

E-NUMMER (SV):
6303326

EL-NUMMER (NO):
6205334

nexa

support@nexa.se

www.nexa.se