

SYSTEM NEXA



MLR-1923/SET

Dörrklocka plug-in set

Trådlös dörrklocka med LED-indikator och tryckknapp. Förutom att fungera som en vanlig dörrklocka med tillhörande tryckknapp kan den också ta emot signaler från System Nexa rörelsevakt och magnetkontakt. Det finns 6 valbara signaler så olika sändare kan ge olika ringsignaler. Ljudnivån kan ställas i 4 olika nivåer; Hög – Mellan – Låg – Mute.

- Plug-in
- 6 valbara ringsignaler
- 4 ljudnivåer
- Enkel installation
- 150 meter räckvidd
- Kompatibel med Nexa Bridge X

PROTOKOLL
System Nexa (433,92 MHz)

RÄCKVIDD
Upp till 150 meter

MINNESPLATSER
32

STRÖMKÄLLA
Dörrklocka; 220–240 V~50Hz
Tryckknapp; batteri
1 x CR2032 (ingår)

IP-KLASS
Tryckknapp IP44

MÅTT PRODUKT (BxHxD)
Dörrklocka: 59 x 100 x 37 mm
Tryckknapp: 30 x 70 x 15,5 mm

MÅTT FÖRPACKNING (BxHxD)
85 x 125 x 70 mm

ANTAL I KARTONG
5/20

ARTIKEL NUMMER
18351

EAN
7330545183511

E-NUMMER (SV)
5332084

EL-NUMMER (NO)
4514570

NEXA

info@nexa.se

www.nexa.se